

**INTIEL
ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА**



**ЕЛЕКТРОННО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ
Тип: EP-5
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**



KVAZER EOOD

София 02/ 98 35 700
Плевен 064/ 801 979

E-mail: sales@kvazer.com
Web site: kvazer.com

Пловдив 032/ 626 664
Пловдив 032/ 675 134

I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Електронното реле за време е предназначено да включва или изключва електрически вериги по предварително избрана времедиаграма и интервал от време.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Захранващо напрежение:	220V/AC, 24V/AC/DC
2. Температура на околната среда:	от -50 0C до +50 0C
3. Устойчивост на удари и вибрация:	до 5 g
4. Клас на точност:	+/-10%
5. Брой на контакти:	един превключващ
6. Грешка при влияние от температурата на околната среда:	+15%
7. Относителна влажност на околната среда:	до 80%
8. Степен на защита:	IP-40
9. Номинален ток през контактите:	10 A/250V

III. НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

Релето за време може да изпълнява четири времедиаграми и четири обхвата, според начина на подреждане на мостчетата. За целта преди да е монтирано релето се сваля пластмасовия капак и се подреждат мостчетата според желаната диаграма и времеобхват. Стартирането на релето за време става по два начина – при подаване на захранващо напрежение или от външен сигнал “RESET”.

IV. СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ И ВРЕМЕДИГРАМИ

Описание на мостчетата:

- Мост 1 и 2 определят времеобхвата
- Мост 3 определя начина на работа – единичен импулс или тактова поредица
- Мост 4 определя състоянието на изходното реле – дали да е включено във времезакъснението (T) или изключено.

