


6С1П

(высокочастотный триод)

Назначение: усиление колебаний высокой частоты.

Габаритный чертеж и схема соединений электродов с внешними выводами лампы 6С1П.



Основные данные

Напряжение накала	$6,3 \pm 0,6$ В
Ток накала	150 ± 10 мА
Напряжение анода номинальное (постоянное)	250 В
Напряжение анода предельное (постоянное)	275 В
Ток анода	$6,1 \pm 2,5$ мА
Напряжение сетки (постоянное)	Минус 7 В
Обратный ток сетки	1 мкА
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная	1,8 Вт
Напряжение между катодом и подогревателем предельное (постоянное)	90 В
Крутизна характеристики	$2,35 \pm 0,55$ мА/В
Внутреннее сопротивление	$11,6 \pm 3,2$ кОм
Емкость входная	$1,38 \pm 0,43$ пФ
Емкость выходная	$1,1 \pm 0,35$ пФ
Емкость проходная	$1,35 \pm 0,25$ пФ
Оформление - стеклянное миниатюрное	
Масса	12 г