

Продолжение

Тип выпрямителя	Подводи- мое напря- жение, в (эфф.)	Выпрямленные		Размеры, мм			Вариант располо- жения выводов	Вес, кг, не более	Принципи- альная схема
		напряже- ние, в(ср.), не менее	ток, а (ср.)	L	l	a			
100BT6A	17,5	18	6	110	78	100 +3 118 +3 -2	B	0,39	Рис. 5 Рис. 6 Рис. 5 (см. раздел «Классификация селеновых выпрямителей»)
100BT12A	35	37		160	128			0,63	
100BT18A	52	55		210	178			0,92	
100BT24A	70	74		260	228			1,20	
100BT18A3	17,5	18	16	215	184			0,97	
100ГТ6А	22	24	6	110	78			0,39	
100ГТ12А	44	48		160	128			0,63	
100ГТ18А	66	72		210	178			0,92	
100ГТ24А	88	96		260	228			1,20	
100ГТ18А3	22	24	16	215	184			0,97	
100ДТ6А	26	29	6	110	78			0,39	Рис. 5 Рис. 6 Рис. 5 (см. раздел «Классификация селеновых выпрямителей»)
100ДТ12А	52	58		160	128			0,63	
100ДТ18А	78	87		210	178			0,92	
100ДТ24А	104	115		260	228			1,20	
100ДТ18А3	26	29	16	215	184			0,97	
100ЕТ6Г	30	33	6	110	78			0,39	
100ЕТ12Г	60	66		160	128			0,63	

ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ
ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ 75; 90; 100